

Настройка оповещений с вызывных панелей и домофонов Hikvision в приложении Hik-connect

1. После открытия программы Hik-connect попадаем в главное меню. Чтобы отобразить устройство, привязанное к облачной учетной записи, нажмите на кнопку «Вход»

| 📶 Kyivstar 🗢 | 15:03 | 1 45% 💷 |
|---------------|------------------|--------------|
| 3 H | Q | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Войти д | пя проверки сооб | бщений. |
| | | 1 |
| | Вход | |
| / | | |
| Управление ус | тройствами в гос | тевом режиме |
| 1 | реа сегистрации | |
| ſ | Гостевой режим | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | | 000 |
| Hik-Connect | Сообщение | Больше |

2. Вводим логин и пароль Обязательно нажимаем на пиктограму «Конверт», чтобы можно было ввести учетные данные. Вводим

- 1) Логин (номер телефона или почту)
- 2) Пароль
- 3) Обязательно выбрать регион Ukraine (Украина)
- 4) Нажать на кнопку «Вход»
- 5) Для отображения камеры нажимаем на неё.



 Выбираем устройство и делаем свайп влево, нажимаем на «Шестерёнку» чтобы попасть в настройки

| | III Kyivstar LTE 09:17 | •• Il Kyivstar LTE 09:17 |
|--------------------------|--|--------------------------|
| | Мій пристрій | Мій пристрій |
| | | •••• •••• •••• |
| | • • • | . . . |
| | DS-KB8112-IM | 12-IM |
| | | |
| | | |
| 4. Выбрать пункт «Оповещ | іения» | |
| | III Kyivstar LTE 09:17 ⋪ | 7 52% (|
| | DS-KB8112-IM DS-KB8112-IM | |
| | Сповіщення Увім | кнути > |
| | Гучність динаміка | > |
| | Гучність мікрофона | > |
| | Статус сховища | > |
| | V1.4.5 build 19 Нова версія не дост | 90625 тупна. |
| | Видалити пристрій | |

5. По умолчанию «Оповещения» включены и стоит галка напротив «Получать события и слать push-up оповещения». (Клиенту на телефон постоянно будут приходить уведомления о движении и прочем, при закрытой или открытой программе).

<u>Чтобы не получать уведомления, когда программа закрыта - нажать на «Получать</u> <u>события, но не push-оповещения».</u> Уведомлений при закрытой программе не будет, и они будут отображаться <u>ТОЛЬКО</u> в программе.

| нії Куіvstar LTE 09:17 4 Кородици Сповіщення | 52% ■_> •••• Куіvstar LTE 09:36 - √ 50% Корональська сповіщення |
|---|--|
| Сповіщення | Сповіщення |
| Отримувати події й push- сповіщення | Отримувати події й push- сповіщення |
| Отримувати події, але HE push- повіщення | Отримувати події, але HE push- сповіщення |
| Якщо сповіщення вимкнено | Якщо сповіщення вимкнено |
| | |
| | |
| | |