

Подключение видеорегистратора Hikvision к облаку

1. **Перед настройкой облака необходимо обязательно в настройках регистратора включить ПЛАТФОРМЕННЫЙ ДОСТУП** и вписать (придумать самим) 6 латинских заглавных букв (далее это будет верификационный код) и **обязательно его записать в общем файле настроек**. Также обязательно прописать в сетевых настройках шлюз и DNS. IP адрес прописываем в зависимости от подсети на объекте (xxx.xxx.xxx.200, если он занят, то берем любой свободный вышестоящий). **В общем файле записать все эти параметры.**
2. Зарегистрировать новый почтовый ящик на одном из ресурсов на выбор i.ua, ukr.net, meta.ua. Имя ящика формируем по принципу УлицаНомерДома@ (например, artema86@email.ua). Имя ящика должно состоять ТОЛЬКО из латинских букв и цифр, **БЕЗ спецсимволов.**
3. Регистрируемся на сайте www.hik-connect.com. Имя указываем то же, как и в почтовом ящике, до знака «@». Пароль стандартный. Е-mail тот, который создали. Регион Украина, вводим подтверждающий код и нажимаем на регистрацию. Ждем на почту подтверждение регистрации. Из письма вводим подтверждающие 4 цифры, нажимаем ОК.
4. Переходим в меню Device Management ->ADD ->Вводим серийный номер регистратора ->SEARCH выбираем наш DVR ->+ и вводим код верификации->ADD.
5. **Фиксируем данные, и передаем руководству или в IT отдел.**

Настройка облачного просмотра на Android смартфоне или планшете

1. Установить из Play Market приложение iVMS-4500 на смартфон или планшет.
2. Запускаем приложение, выбираем регион, страну.
3. Переходим в настройки (значок в верхнем левом углу), выбираем Hik-Connect.
4. Вводим логин и пароль выше созданного аккаунта и нажимаем вход -> добавляем регистратор для отображения, если будет запрос верификационного кода, то вводим его.
5. Внизу выбрать пункт – «Отображение в реальном времени» и проверить работу.
6. После настройки на гаджете клиента выполнить **Смену пароля** – клиент должен сам его придумать, ввести, и **обязательно себе записать.**

Если после повторного открытия приложения камеры перестали отображать – нажимаем значок в верхнем правом углу, ставим галку напротив нужного DVR и нажимаем внизу «отобразить».